



RH1000R специально разработан, для обеспечения связи в широком диапазоне частот для голосовой связи и обмена данными. Прибор представляет собой модульный приемопередатчик на 1000 Вт, включающий в состав радиостанцию; Автоматический адаптивный источник питания переменного тока, множество портов и надежную систему воздушного охлаждения, размещенные в 19" корпусе. RH500R соответствует самым строгим международным стандартам по надежности для радиооборудования связи, что делает RH1000R – идеальным вариантом для организации надежной радиосвязи на дальних расстояниях при осуществлении контроля и управления.

Диапазон частот

TX: от 1,6 до 30 МГц

RX: от 0,1 до 30 МГц

Шаг частоты: от 10 Гц

Режимы работы:

- J3E SSB
- R3E PILOT
- H3E AME
- J2A CW
- J2B, RTTY, ARQ, FEC, PACKET, MCW
- V8C FAX, DATA, FSK

Выходная мощность ВЧ: 1000 Вт

Диапазон рабочих температур от -30 ° до + 60 ° С